

# Akku-Trennschleifer

## CE002GZ01

XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm

**Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerät**

Kraftvoller Akku-Trennschleifer für den Trockenschnitt. Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.



**XGT** 40Vmax+40Vmax **BL MOTOR** **AFT** **AWS**

### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	4200 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	127 mm
Max. Scheiben-Ø	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	117 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	106 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	13,5 - 15,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	825 x 272 x 487 mm

### Spezifikationen

- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Besonders geringe Vibrationen schützen den Anwender
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381777681**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

191W53-9

Adapterring-Set



782037-6

Steckschlüssel 13-19

## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

191W53-9

Adapterring-Set



782037-6

Steckschlüssel 13-19

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

